

CONECTOR ELÉTRICO DE EMENDA WURTH UNE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Altamente durável.
- Prático e muito fácil de usar.
- Possui sistema de alavanca para fixação dos cabos.
- Disponível nas versões de 2, 3 e 5 vias.
- Produto com certificação CE e UL.A15:C20

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Limpa Contato.
- Estilete.
- Alicates VDE.
- Ferramentas VDE.
- Óculos de Segurança.

Qtde. embalagem	N° de Vias	Código
06 unidades	2 vias	0556 026 002
04 unidades	3 vias	0556 026 003
	5 vias	0556 026 005

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Descrição

Conector elétrico, com carcaça fabricada em policarbonato e contatos em latão. Utilizado para a emenda e isolamento de cabos e fios elétricos em ambientes residenciais e/ou industriais. Possui sistema de alavanca por mola para uma maior fixação dos cabos em cada via e maior facilidade na remoção dos cabos.

Características

- Carcaça fabricada em policarbonato transparente.
- Contatos fabricados em cobre níquelado.
- Possui sistema de alavanca com mola para melhor travamento dos cabos e maior facilidade em eventuais remoções.
- Tensão máxima: 600V.
- Corrente nominal: 41A.
- Compatível com:
 - Fios flexíveis: 0,2 a 4,0 mm²;
 - Fios rígidos: 0,2 a 6,0 mm²;
- Disponível nas versões de 2, 3 e 5 polos de conexão.
- Produto com certificação CE e UL.

Modo de usar

- 1- Desencape o fio (aproximadamente a 10mm das ponta do cabo).
- 2- Levante a alavanca da via do conector.
- 3- Insira o fio completamente até o fim do canal da peça.
- 4- Abaixe a alavanca até o travamento completo (será um ouvido um clique do sistema de molas da alavanca).

Informações de segurança

- Produto de uso profissional, para uso por eletricitistas ou outro pessoal qualificado.
- Não utilizar o produto enquanto estiver em rede energizada
- Utilizar apenas fios rígidos ou flexíveis dentro dos limites de tamanho especificados.
- Garantir que a alavanca está completamente travada antes de colocar em tensão.
- Garantir que o isolamento do cabo a ser utilizado esteja íntegro até o momento de o inserir no conector.
- Sempre utilizar ferramentas e EPIs apropriados para ambientes de risco elétrico

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br